

MODEL		NC-X900
BYOD	BYOD — obsługiwane systemy	Windows 7/8/10 (wersja 32- i 64-bitowa), macOS 10.7 i nowsze, Ubuntu 18.04 i nowsze, iOS 11.0 i nowsze, Android 5.0 i nowsze
		Dublowanie ekranu dla systemów iOS i Android
		Windows 10 Miracast
	Dzielenie ekranu	Do 4 ekranów w układzie dynamicznym
	Rozdzielczość ekranów zdublowanych	Do 4K-UHD, 30 kl./s
Rozdzielczość ekranu	4K-UHD (3840 x 2160), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)	
FUNKCJE	Współpraca	Funkcja rozszerzonego pulpitu w systemie Windows 10, funkcja moderatora, AirNote umożliwiająca uczestnikom spotkania szybkie dodawanie adnotacji, Novo Screennote do obsługi wirtualnej tablicy
	Produktywność	Identyfikator spotkania, obsługa podłączania urządzeń przy użyciu kodów QR, funkcja podłączania przy użyciu kodu PIN
	Cyfrowa dystrybucja treści — tablica ogłoszeń	Cyfrowa dystrybucja treści NovoDS — tablica wiadomości i ogłoszeń, intuicyjny interfejs „przeciągnij i upuść”, elastyczne tworzenie list odtwarzania, dynamiczna zawartość — od tekstu, dźwięku, zdjęć i filmów po strony internetowe, Twitter, źródła RSS, Kalendarz Google, pogoda itp.
	Bezprzewodowe duplikowanie ekranu	Bezprzewodowe duplikowanie ekranu z użyciem nadajnika i odbiornika NT Live
	Bezpieczeństwo	Połączenie Dual Network sieci Wi-Fi i LAN; szyfrowanie AES-256; blokada Kensington Lock
ŁĄCZNOŚĆ	Wi-Fi	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz i 5 GHz, 2T2R z 2 antenami zewnętrznymi Dwa moduły WiFi (jeden do obsługi technologii Miracast)
	Wyjście	HDMI-Out Audio-Out (wtyczka jack 3,5 mm)
	Wejście	Ethernet RJ45 (PoE); USB typ A x 1 USB typ C x 1; gniazdo microSD; HDMI-In; wejście liniowe 3,5 mm mini jack; RS-232-jack gniazdo zasilania DC
SYSTEM	Procesor	Sześciordzeniowy ARM
	Pamięć danych	16 GB
OGÓLNE	Energia	Wejście do zasilacza AC: 100–240 V, 50/60 Hz. Wyjście z zasilacza AC: 5 V / 3 A. Zużycie: 15 W
	Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.)	195,8 x 139,8 x 28 mm
	Masa (netto)	446g
	Zawartość opakowania	Urządzenie, 2 anteny, kabel HDMI, kabel USB, zasilacz, adapter USB-Ethernet, pilot z bateriami, zestaw do montażu ściennego, zestaw dokumentacji
	Akcesoria opcjonalne	LauncherPlus (USB typ A), LauncherPlus (USB typ C), LauncherOne (USB typ A)
	Gwarancja	2 lata

