

MODEL		NovoCast NC1000	NovoPro NP2000
BYOD	BYOD — obsługiwane systemy	Windows 7/8/10 (wersja 32- i 64-bitowa), Mac 10.7 i nowszy, iOS 11.0 i nowszy, Android 5.0 i nowszy	Windows 7/8/10 (wersja 32- i 64-bitowa), macOS 10.7 i nowszy, Ubuntu 18.04 i nowszy, iOS 11.0 i nowszy, Android 5.0 i nowszy
		Dublowanie ekranu dla systemów iOS i Android	
		Brak obsługi Miracast	
	Dzielenie ekranu	Do 2 ekranów obok siebie	Do 4 ekranów w układzie dynamicznym
	Rozdzielczość ekranów zdublowanych	Do 1080p, 30 kl./s	
	Rozdzielczość ekranu	1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)	
FUNKCJE	Współpraca	Funkcja rozszerzonego pulpitu w systemie Windows 10, funkcja moderatora, funkcja podglądu w trybie edukacyjnym, AirNote, Novo Screennote do obsługi wirtualnej tablicy	
	Produktywność	Obsługa podłączania urządzeń przy użyciu kodów QR, funkcja podłączania przy użyciu kodu PIN	
	Cyfrowa dystrybucja treści — tablica ogłoszeń	Nd.	
	Bezprzewodowe duplikowanie ekranu	Nd.	
	Bezpieczeństwo	Połączenie Dual Network sieci Wi-Fi i LAN; szyfrowanie AES-256; blokada Kensington Lock	
ŁĄCZNOŚĆ	Wi-Fi	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz i 5G Hz	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz i 5G Hz 2T2R z 2 antenami zewnętrznymi
	Wyjście	HDMI-Out Audio-Out (wtyczka jack 3,5 mm)	Wyjście HDMI
	Wejście	USB typ A; gniazdo microSD; gniazdo zasilania DC	USB typ A; gniazdo microSD; gniazdo zasilania DC
SYSTEM	Procesor	Czterordzeniowy ARM	
	Pamięć danych	8 GB	
OGÓLNE	Energia	Wejście do zasilacza AC: 100–240 V, 50/60 Hz. Wyjście z zasilacza AC: 5 V / 2 A. Zużycie: 10 W	
	Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.)	100 × 100 × 20 mm	120 × 75 × 16 mm
	Masa (netto)	184 g	128 g
	Zawartość opakowania	Urządzenie, antena, kabel HDMI, kabel USB, zasilacz, adapter USB-Ethernet, zestaw do montażu ściennego, zestaw dokumentacji	Urządzenie, kabel HDMI, kabel USB, zasilacz, adapter USB-Ethernet, pilot z bateriami, zestaw do montażu ściennego, zestaw dokumentacji
	Akcesoria opcjonalne	Nd.	LauncherPlus (USB typ A), LauncherPlus (USB typ C), LauncherOne (USB typ A)
	Gwarancja	3 lata	3 lata